EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Easee Home / Charge con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/easee-home

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Easee Home / Charge:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Easee Home / Charge

Easee activa el OCPP directo del cargador con su API oficial, en tres llamadas: guardar la configuración, aplicarla y comprobarla. No hay una pantalla en la app para esto. Easee lo ofrece como beta y pide:

- firmware 344 o posterior;
- el cargador conectado por **Wi-Fi** antes de aplicar la configuración, para no perder la conexión;

- una cuenta de Easee y el sitio de carga con **Easee** como operador.

Desde EzDIS (recomendado)

1. En la ficha del cargador, en **Conectar «Bahía 1»**, tocá **¿Es un Easee? Conectalo con tu cuenta de Easee**.
2. Escribí el número de serie (EH…), tu usuario de Easee (mail o teléfono) y tu clave, y tocá **Conectar con Easee**.
3. EzDIS pide a Easee que guarde y aplique la configuración, con una contraseña nueva para ese cargador. Tu usuario y clave de Easee se usan una sola vez y no se guardan.

A mano, con la API de Easee

1. Pedí un token con tu usuario (mail o teléfono con código de país) y tu clave de Easee. Copiá el `accessToken` de la respuesta: vale una hora.

```
curl -X POST https://api.easee.com/api/accounts/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"userName": "tu-mail@ejemplo.com", "password": "tu-clave-de-easee"}'
```

2. Guardá la configuración OCPP del cargador. `EH123456` es su número de serie de Easee. Usá la dirección sin cifrar, porque con wss:// Easee pide además el certificado de la autoridad del servidor. Copiá el `version` de la respuesta.

```
curl -X POST https://api.easee.com/local-ocpp/v1/connection-details/EH123456 \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"connectivityMode": "DualProtocol",
       "websocketConnectionArgs": {"url": "ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m"},
       "chargePointId": "ev4k2p9x7q1m",
       "basicAuthPassword": "contraseña-de-EzDIS"}'
```

3. Aplicá esa versión al cargador.

```
curl -X POST https://api.easee.com/local-ocpp/v1/connections/chargers/EH123456 \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"version": "VERSION"}'
```

4. Si querés comprobar lo que quedó guardado, consultalo con un GET a la misma dirección del paso 2.

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS. Para apagar OCPP, repetí los pasos 2 y 3 con `"connectivityMode": "OcppOff"`, o emparejá el cargador con otro operador desde la app de Easee.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · developer.easee.com

Guía de configuración

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.